



# THINKY

# BENINCA

**100%**  
Made in Italy



## APPLICATION

1 moteur pour portes sectionnelles et roulantes, portes en accordéons à plus de deux vantaux, volets non équilibrés et portes coulissantes industrielles

## ALIMENTATION CENTRALE


230 Vac ou 400 Vac

## ALIMENTATION MOTEURS

230 Vac 900W ou 400 Vac 2200W


## PRINCIPALES FONCTIONS

Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz  
64 codes et codage radio ARC et prédisposition pour récepteur radio embrochable | Prédisposition pour raccordement d'un encodeur absolu et câblage rapide (moteurs VN « ESW ») | Réglage automatique des paramètres de fonctionnement avec moteurs dotés d'un encodeur absolu (VN « ESW ») | Borniers débroschables | Logique de fonctionnement automatique, semi-automatique et homme mort | Entrées pour fins de course moteur | Entrées pour ouverture, fermeture, pas à pas, piétons et arrêt | Entrées pour 4 paires de photocellules (actives en ouverture et fermeture ou seulement en fermeture) avec logique PHOTO TEST | Entrée pour barre palpeuse N.F ou 8K2 | Entrée pour capteur de sécurité | Sortie utilisable pour témoin de signalisation de portail ouvert, second canal radio, éclairage de courtoisie et éclairage de zone | Sortie utilisable pour témoin de signalisation de portail ouvert ou test photocellules | Protection contre les défaillances de phase et le franchissement du seuil de courant du moteur | Possibilité de gestion des paramètres mémorisés dans la centrale électronique avec système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe d'accès à la programmation | Signal d'entretien



### DA.2S

Carte électronique qui permet de synchroniser deux portails coulissants en vis à vis.



### ONE.2WI

Récepteur 433,92 MHz  
2 canaux à triple codage : Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe, embrochable. 512 codes mémorisables.



### XLB.L

Feu clignotant avec alimentation 24 Vdc. Possibilité de montage dans le boîtier XLB ou à l'extérieur. Clignotement sélectionnable par lumière intermittente ou fixe. Antenne requise.



### THINKY.P

Centrale THINKY avec boutons poussoirs d'ouverture, fermeture et arrêt incorporées dans le tableau de commande.



### THINKY.I

Centrale THINKY avec boutons poussoirs pour ouverture, fermeture, arrêt à auto-maintien et interrupteur tripolaire avec serrure de porte incorporée dans le panneau de commande. Feu clignotant disponible comme accessoire (XLB.L)

**AUTOMATISMI BENINCA Spa** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

